



縮尺 : 1/5

- 信号入力コネクター : XLRメス x 8 / Linkスイッチ x 7
- 出力コネクター : 5ピンPhoenixコネクター x 8 (MPS-488HPP)または5ピンEN3コネクター x 8 (MPS-488HPE)
(5ピンの内、2ピンはDC電源/3ピンはバランス信号)(ピン配置は下図による)
- 出力DC電圧/電流 : DC48V x 8 (サージトショート自動保護回路付)
- フロントパネル : 電源スイッチ
DC電圧表示LED x 8
DC電流表示LED x 8
- AC電源コネクター : PowerCon
- 電源動作電圧選択 : 自動選択
- 適正動作AC電圧 : 100V~240V、50/60Hz、最大830W
- 寸法 : EIA規格1U,482mm(W) x 44mm(H) x 349mm(D)
- 重量 : 6.6Kg

	MM-4XP x 8	UP-4XP x 8	HMS-10 x 8	MM-10XP x 8
最大アイドル電流	: 0.82Arms	: 1.18Arms	: 1.53Arms	: 0.81Arms
最大連続rms電流	: 2.48Arms	: 4.83Arms	: 10.37Arms	: 3.46Arms
最大バーストrms電流	: 6.62Arms	: 6.29Arms	: 12.19Arms	: 5.57Arms
最大瞬間ピーク電流	: 9.10Arms	: 9.49Arms	: 15.71Arms	: 10.28Arms
突入電流	: 20.0Arms	: 20.0Arms	: 20.0Arms	: 20.0Arms

* すべて 100VAC

製品の仕様は、予告なく変更になります。

	メーカー名	MM-4XP用 パワーサプライ	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		MPS-488HPP	11D-V1